



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

REF. 2114518.1460

SENSOR DE MOVIMENTO

Sensor de Movimento PIR

Módulo sensor de movimiento PIR

PIR motion sensor module

APLICAÇÃO <i>Aplicación / Application</i>	Áreas interiores: Gavetas, móveis. Áreas internas: Cajones, muebles. Internal areas: Drawers, furniture.
ENTRADA <i>Entrada / Input</i>	12 - 24 Vdc
SAÍDA <i>Salida / Output</i>	12 - 24 Vdc
POTÊNCIA <i>Potencia / Power</i>	12V 36W - 24V 72W
ALCANCE <i>Alcance / Scope</i>	≤ 2mt
ÂNGULO <i>Ángulo / Angle</i>	<120°
TEMPO DE ATRASO <i>Tiempo de Retardo Delay Time</i>	~5s
DIÂMETRO DE CABEÇA DO SENSOR <i>Diámetro del cabezal del sensor Diameter of the sensor head</i>	9.4mm
TAMANHO DO PRODUTO <i>Tamaño del Producto / Product Size</i>	48 x 10mm
CERTIFICADO <i>Certificado / Certificate</i>	CE / ROHS


3 ANOS
GARANTIA

3 AÑOS
GARANTÍA

3 YEARS
WARRANTY



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



Conector fêmea de solda na entrada,
conector de 8 mm de largura na saída
/ Conector hembra para soldar en la
entrada, conector de 8 mm de ancho en
la salida. / Soldering female connector on
input, 8mm width connector on output

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%



MOTAKO[®]
LED LIGHTING SOLUTIONS

REF. 2114518.1460

SENSOR DE MOVIMENTO

Sensor de Movimento PIR

Módulo sensor de movimiento PIR

PIR motion sensor module

FUNCIONAMENTO | FUNCIÓN | FUNCTION

1) Liga-se automaticamente quando é detetado movimento a menos de 4 metros e desliga-se automaticamente após 5 segundos de inatividade.

2) Se uma pessoa continuar a caminhar dentro do alcance de deteção, o interruptor não desligará e, se a pessoa estiver parada, o interruptor desligará. Se uma pessoa sair do alcance de deteção, o interruptor desligar-se-á após um atraso de 5 segundos. Os objetos não podem ser detectados

1) Se enciende automáticamente al detectar movimiento a menos de 4 metros y se apaga automáticamente tras 5 segundos de inactividad.

2) Si una persona camina dentro del rango de detección, el interruptor no se apagará; si la persona permanece inmóvil, se apagará. Si una persona sale del rango de detección, se apagará tras 5 segundos. No se pueden detectar objetos.

1) Automatically turn on when motion is detected < 4 meters, and automatically turn off after 5seconds of inactivity.

2) If a person keeps walking within the sensing range, the switch will not turn off, and if a person is still, the switch will turn off. If a person leaves the sensing range, it will turn off after a delay of 5 seconds. Objects cannot be sensed.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%